



## Deinstallationshinweis:

(andere Softwarekomponenten der Eumex/Teledat wurden über die Systemsteuerung/Software bereits deinstalliert):

1. Legen Sie die Installations-CD der Eumex/Teledat TK-Anlage ins CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Wählen Sie "Start / Ausführen /Durchsuchen".
3. Wählen Sie im Fenster "Durchsuchen" neben "Suchen in:" das CD-ROM Laufwerk mit der Installations-CD aus.

*Hier wird das CD-ROM Laufwerk ausgewählt*

Im Fenster "Durchsuchen" werden jetzt einige Verzeichnisse aufgelistet.

4. Öffnen Sie durch einen Doppelklick das Verzeichnis mit der Treibersoftware für Ihr Betriebssystem (BEISPIEL:<CD-ROM>:\WINDOWS.XP für Windows XP).

*Hier werden die Verzeichnisse mit der Treibersoftware aufgelistet*

5. Die Datei SETUP.EXE wird angezeigt. Markieren Sie diese Datei, und klicken Sie auf "Öffnen".
6. Setzen Sie im jetzt geöffneten Fenster den Cursor direkt hinter das letzte "e" von SETUP.EXE.
7. Geben Sie eine Leerstelle (Leertaste drücken) und dann -r ein (siehe Bild)



8. Klicken Sie anschließend auf "OK".
9. Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie die Deinstallation fortsetzen möchten, mit „Ja“.
10. Ihre Eumex-/Teledat TK-Anlage wird deinstalliert.
11. Starten Sie den Rechner neu.

**Hinweis:** Um eine neue ISDN Karte auf dem Rechner installieren zu können, bitte die Datei *cleardll.exe* downloaden und mit einem Doppelklick ausführen. Durch die Datei **cleardll.exe** werden die ISDN-Kartentreiber unter Windows 2000/XP entfernt!